F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



LK-701R

Lampka kontrolna zasilania 1/3S 1xLED CZERWONA

Index: LK-701R

Lampka kontrolna LK-701R 230 V służy **do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym.**

Kolor LED x 1 czerwony

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni.

Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej diody LED włączonej w obwód tej fazy.

W przypadku, gdy przed punktem podłączenia lampki do sieci zainstalowany jest bezpiecznik nadprądowy równy lub większy niż 25 A, obwód podłączenia lampki należy dobezpieczyć bezpiecznikiem nie większym niż 6 A.

Rodzaje lampek kontrolnych LK-701

Index	Kolor	Napięcie	Instrukcja
			
LK-701G-24V	1 x zielony	12÷48 V AC / 12÷60 V DC	Pobierz
LK-701G-110V	1 x zielony	110 V+N	Pobierz

	LK-701G	1 x zielony	230 V+N	Pobierz
	LK-701R-24V	1 x czerwony	12÷48 V AC / 12÷60 V DC	Pobierz
	LK-701R-110V	1 x czerwony	110 V+N	Pobierz
	LK-701R	1 x czerwony	230 V+N	Pobierz
	LK-701Y-24V	1 x żółty	12÷48 V AC / 12÷60 V DC	Pobierz

				
	LK-701Y-110V	1 x żółty	110 V+N	Pobierz
	LK-701Y	1 x żółty	230 V+N	Pobierz

DANE TECHNICZNE

Głębokość wbudowania	65 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0,3
Napięcie znamionowe	230 V
Maksymalna moc źródła światła	0,15 W
Kolor klosza	Czerwony
Źródło światła	LED
Trzonek źródła światła	Inne
Rodzaj napięcia	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl