F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl




# LK-701G

**Lampka kontrolna zasilania 1/3S 1xLED ZIELONA**

**Index: LK-701G**

Lampka kontrolna LK-701G 230 V służy **do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym.**

**Kolor LED x 1 zielony**

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni.

Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej diody LED włączonej w obwód tej fazy.

**W przypadku, gdy przed punktem podłączenia lampki do sieci zainstalowany jest bezpiecznik nadprądowy równy lub większy niż 25 A, obwód podłączenia lampki należy dobezpieczyć bezpiecznikiem nie większym niż 6 A.**

**Rodzaje lampek kontrolnych LK-701**

| Index | Kolor | Napięcie | Instrukcja |
|---|---|---|---|
|  | | | |
| LK-701G-24V | 1 x zielony | 12÷48 V AC / 12÷60 V DC | Pobierz |
| LK-701G-110V | 1 x zielony | 110 V+N | Pobierz |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | LK-701G | 1 x zielony | 230 V+N | Pobierz |
|  | LK-701R-24V | 1 x czerwony | 12÷48 V AC / 12÷60 V DC | Pobierz |
|  | LK-701R-110V | 1 x czerwony | 110 V+N | Pobierz |
|  | LK-701R | 1 x czerwony | 230 V+N | Pobierz |
|  | LK-701Y-24V | 1 x żółty | 12÷48 V AC / 12÷60 V DC | Pobierz |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | | | | |
|  | LK-701Y-110V | 1 x żółty | 110 V+N | Pobierz |
|  | LK-701Y | 1 x żółty | 230 V+N | Pobierz |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Głębokość wbudowania | 65 mm |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 0,3 |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Maksymalna moc źródła światła | 0,15 W |
| Kolor klosza | Zielony |
| Źródło światła | LED |
| Trzonek źródła światła | Inne |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |

Instrukcja

Deklaracja CE

**2026 Copyrights:** www.fif.com.pl

**e-mail:** biuro@fif.com.pl