F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



LK-701Y-110V

Lampka kontrolna zasilania 1/3S 110V AC/DC 1xLED ŻÓŁTA

Index: LK-701Y-110V

Lampka kontrolna LK-701Y 110 V służy **do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym.**

Kolor LED x 1 żółty

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni.

Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej diody LED włączonej w obwód tej fazy.

W przypadku, gdy przed punktem podłączenia lampki do sieci zainstalowany jest bezpiecznik nadprądowy równy lub większy niż 25 A, obwód podłączenia lampki należy dobezpieczyć bezpiecznikiem nie większym niż 6 A.

Rodzaje lampek kontrolnych LK-701

Index	Kolor	Napięcie	Instrukcja
			
LK-701G-24V	1 x zielony	12÷48 V AC / 12÷60 V DC	Pobierz
LK-701G-110V	1 x zielony	110 V+N	Pobierz

	LK-701G	1 x zielony	230 V+N	Pobierz
	LK-701R-24V	1 x czerwony	12÷48 V AC / 12÷60 V DC	Pobierz
	LK-701R-110V	1 x czerwony	110 V+N	Pobierz
	LK-701R	1 x czerwony	230 V+N	Pobierz
	LK-701Y-24V	1 x żółty	12÷48 V AC / 12÷60 V DC	Pobierz

				
	LK-701Y-110V	1 x żółty	110 V+N	Pobierz
	LK-701Y	1 x żółty	230 V+N	Pobierz

DANE TECHNICZNE

Maksymalna moc źródła światła	0,15 W
Napięcie znamionowe	110 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0,3
Głębokość wbudowania	65 mm
Kolor klosza	Żółty
Źródło światła	LED
Trzonek źródła światła	Inne
Rodzaj napięcia	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl