F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



NEL-1-60

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej 1-fazowy, 230 VAC, 60 A, 2 moduły

Index: NEL-1-60

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej 1-fazowy

Prąd max 60A

5 lat gwarancji

NEL-01-60 jest statycznym (elektronicznym), wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim.

5 902431 677965

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS



Działanie

Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. Cyfry po przecinku oznaczają dziesiętne części kWh (0,1 kWh).

DANE TECHNICZNE

Liczba pozycji licznika	6
Wysokość	79 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	37 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Liczba impulsów	1600-1600 imp/kWh (kvarh)
Pobór mocy	0,4 W
Zakres częstotliwości	50-50 Hz
Napięcie znamionowe (Un) N-L	165-285 V
Maksymalny prąd (Imax)	60 A
Prąd znamionowy (In)	5 A
Stopień ochrony (IP)	IP20
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Rodzaj wskaźnika	Cyfrowy
Wyjście impulsowe	Brak
Dopuszczenie	Krajowe
Liczba taryf licznika	Jednotaryfowy
Odpowiednie do	Pobór
Rodzaj energii mierzonej	Moc czynna
Liczba faz	Jednofazowe
Klasa dokładności	B
Typ licznika	Elektroniczny
Model	Pomiar bezpośredni

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl