F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



NEL-3-100

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej 3-fazowy, 3x400 VAC, 100 A, 4 moduły

Index: NEL-3-100

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej 3-fazowy

Prąd max 3x100A

5 lat gwarancji

NEL-03-100 jest statycznym (elektronicznym), wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim.

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS



Działanie

Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. Cyfry po przecinku oznaczają dziesiętne części kWh (0,1 kWh).

DANE TECHNICZNE

Liczba pozycji licznika	7

Wysokość	89 mm
Głębokość	75 mm
Szerokość	76 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4,5
Liczba impulsów	400-400 imp/kWh (kvarh)
Pobór mocy	0,4 W
Zakres częstotliwości	50-50 Hz
Napięcie znamionowe (Un) L-L	320-480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L	165-285 V
Maksymalny prąd (Imax)	100 A
Prąd znamionowy (In)	10 A
Stopień ochrony (IP)	IP20
Sposób montażu	Adapter szyny DIN
Rodzaj wskaźnika	Cyfrowy
Rodzaj wyjścia impulsowego	S0
Wyjście impulsowe	Elektryczny
Dopuszczenie	Krajowe
Liczba taryf licznika	Jednotaryfowy
Odpowiednie do	Pobór
Rodzaj energii mierzonej	Moc czynna
Liczba faz	Trófazowe
Klasa dokładności	B
Typ licznika	Elektroniczny
Model	Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia	Nie
Blokada cofania licznika	Tak
Legalizowany	Nie
EDL40/EEC40	Nie
Z blokadą kodem	Nie

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl