F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



OM-1

Ogranicznik mocy

Index: OM-1

Regulowana moc zadziałania 200-2000 VA.
Ze stałym czasem powrotu.

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Ograniczniki poboru mocy pozwalają na działanie odbiorników w obwodzie elektrycznym, dopóki ich łączny pobór mocy nie przekroczy ustawionej wartości maksymalnej. Przekroczenie ustalonego progu poboru mocy w obwodzie kontrolowanym powoduje odłączenie zasilania tego obwodu. Zasilanie zostanie wznowione automatycznie po ustawionym czasie. Jeżeli wartość pobieranej mocy nadal będzie większa od ustawionej, nastąpi ponowne odłączenie zasilania obwodu. **Ogranicznik mocy** posiada układ opóźniający jego zadziałanie (1,5÷2 s). Zapobiega to wyłączeniu zasilania w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonej mocy.

Uwaga!

Ogranicznika mocy nie należy stosować:

- w układach z elektronicznym zapłonem (świetlówki energooszczędne);
- zasilaczami impulsowymi;
- innymi urządzeniami generującymi harmoniczne od 3 wzwyż.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna moc pozorna	2000 VA
Znamionowy prąd ciągły Iu	8 A

Ogranicznik prądu zwarciowego	Nie
Sposób montażu	Szyna DIN
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq	0 kA

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl