
F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



OM-631

Ogranicznik mocy

Index: OM-631

Regulowana moc zadziałania 200-1000 VA.
Ze stałym czasem powrotu.

Ogranicznik mocy OM-631 służy **do automatycznego odłączenia zasilania obwodu** instalacji elektrycznej w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie.

5 908312 592082

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie
Ogranicznik mocy OM-631 pozwala na zasilanie obwodu, gdy łączna moc odbiorników w kontrolowanym obwodzie jest niższa od ustalonej na skali ogranicznika. Przekroczenie ustalonego progu poboru mocy w obwodzie kontrolowanym przez **ogranicznik mocy** powoduje odłączenie zasilania tego obwodu. Zasilanie zostanie wznowione automatycznie po ustawionym czasie. Jeżeli wartość pobieranej mocy nadal będzie większa od ustawionej, nastąpi **ponowne odłączenie zasilania obwodu**. **Ogranicznik mocy OM-631** posiada układ opóźniający jego zadziałanie (1,5÷2 s), co zapobiega wyłączeniu zasilania w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonej mocy.

Uwaga!

Ogranicznik mocy OM-631 nie współpracuje z oświetleniem LED.

Ogranicznika nie należy stosować w układach z elektronicznym zapłonem (świetlówki energooszczędne), zasilaczami impulsowymi i innymi urządzeniami generującymi harmoniczne od 3 wzwyż.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna moc pozorna	1000 VA
Znamionowy prąd ciągły Iu	4 A

Ogranicznik prądu zwarciowego	Nie
Sposób montażu	Szyna DIN
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq	0 kA

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl