F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



OM-632

Ogranicznik mocy /obc.indukcyjne/

Index: OM-632

Regulowana moc zadziałania 200-2000 VA.
Do obwodów z przekształtnikami prądu.

Ogranicznik poboru mocy służy **do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej** w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie.

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Uwaga!
Ogranicznik przystosowany **do zabezpieczania obwodów z tzw. przekształtnikami prądu**, np. świetlówki kompaktowe, transformatory elektroniczne, lampy LED.

Działanie
Ogranicznik mocy pozwala na zasilanie obwodu gdy łączna moc odbiorników w kontrolowanym obwodzie jest niższa od ustalonej na skali ogranicznika. Przekroczenie ustalonego progu poboru mocy w obwodzie kontrolowanym powoduje odłączenie zasilania tego obwodu. Zasilanie zostanie wznowione automatycznie po ustawionym czasie. Jeżeli wartość pobieranej mocy nadal będzie większa od ustawionej nastąpi ponowne odłączenie zasilania obwodu. Ogranicznik posiada układ opóźniający jego zadziałanie (1÷2 s), co zapobiega wyłączeniu zasilania w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonej mocy.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna moc pozorna	2000 VA
Znamionowy prąd ciągły Iu	5 A
Ogranicznik prądu zwarciowego	Nie
Sposób montażu	Szyna DIN

Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq	0 kA

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl